Votre contact : Service commercial
Tél : +33 (0)3 88 66 02 03 - Fax : +33 (0)3 59 56 99 95
Email : commercial@abisco.fr

Boucle magnétique avec micro

La boucle magnétique avec micro permet de faciliter la communication avec les personnes malentendantes. Elle convient aux guichets, points de vente ou d'informations et peut être vissée au comptoir ou au mur pour éviter le vol.

Cette boucle à induction magnétique de guichet est compatible avec les prothèses auditives (à mettre en mode "T" ou "MT"), implants cochléaires et récepteurs à induction. Les personnes non appareillées ont également la possibilité d'utiliser le combiné inclus dans la boucle magnétique.

Le micro relié à l'amplificateur de boucle magnétique évite l'effet Larsen (amplification du son risquant d'endommager l'appareil auditif) et rend la conversation possible même en présence de mauvaises conditions acoustiques. La sensibilité du microphone se règle via un potentiomètre.

Le kit boucle magnétique pour malentendants comprend une boucle magnétique, un insert noir, un bloc secteur, 4 autocollants oreille barrée, un microphone de table avec cordon de raccordement, un combiné avec son cordon spiralé et un gabarit de perçage

Caractéristiques :
- Coloris : noir et gris métallisé
- Dimensions de la boucle : 200x185x70 mm
- Dimensions du support du micro : 140x150x20 mm
- Dimensions du col de cygne : env. 370 cm
- Dimensions du combiné : 215x45x45 mm
- Poids total : 1,25 kg
- Alimentation : bloc secteur 100-240 VAC, 50-60 Hz/16 V DC ou sur batterie intégrée 12 V
- Autonomie : 6 h sur batterie
- Portée du champ magnétique : 1 m
- Microphone intégré : pression acoustique jusqu'à 60 dB max.
- Entrée du microphone externe Jack 3,5 mm, avec sensibilité d'entrée réglable
- Sortie du casque Jack 3,5 mm avec volume réglable pour combiné ou casque
- Fixation : à visser sur le comptoir ou sur le mur
- Conforme à la norme EN60118-4

Caractéristiques techniques : Boucle magnétique avec micro

Modèle	HA0123.01
Dimensions (mm)	200 x 185 x 70
Sensibilité du microphone	Réglable via un potentiomètre
Conditionnement	Boucle magnétique avec micro et combiné
Poids (kg)	1.25

Options : Boucle magnétique avec micro

Boucle magnétique avec micro

La boucle magnétique avec micro permet de faciliter la communication avec les personnes malentendantes. Elle convient aux guichets, points de vente ou d'informations et peut être vissée au comptoir ou au mur pour éviter le vol.

Cette boucle à induction magnétique de guichet est compatible avec les prothèses auditives (à mettre en mode "T" ou "MT"), implants cochléaires et récepteurs à induction. Les personnes non appareillées ont également la possibilité d'utiliser le combiné inclus dans la boucle magnétique.

Le micro relié à l'amplificateur de boucle magnétique évite l'effet Larsen (amplification du son risquant d'endommager l'appareil auditif) et rend la conversation possible même en présence de mauvaises conditions acoustiques. La sensibilité du microphone se règle via un potentiomètre.

Le kit boucle magnétique pour malentendants comprend une boucle magnétique, un insert noir, un bloc secteur, 4 autocollants oreille barrée, un microphone de table avec cordon de raccordement, un combiné avec son cordon spiralé et un gabarit de perçage

Caractéristiques :
- Coloris : noir et gris métallisé
- Dimensions de la boucle : 200x185x70 mm
- Dimensions du support du micro : 140x150x20 mm
- Dimensions du col de cygne : env. 370 cm
- Dimensions du combiné : 215x45x45 mm
- Poids total : 1,25 kg
- Alimentation : bloc secteur 100-240 VAC, 50-60 Hz/16 V DC ou sur batterie intégrée 12 V
- Autonomie : 6 h sur batterie
- Portée du champ magnétique : 1 m
- Microphone intégré : pression acoustique jusqu'à 60 dB max.
- Entrée du microphone externe Jack 3,5 mm, avec sensibilité d'entrée réglable
- Sortie du casque Jack 3,5 mm avec volume réglable pour combiné ou casque
- Fixation : à visser sur le comptoir ou sur le mur
- Conforme à la norme EN60118-4